



# KC2-E

## Steuergerät für Zoomobjektive



### Beschreibung

Das KC2-E ist ein Steuergerät zur Bedienung von fernsteuerbaren Objektiven. Die Bedienelemente für Zoom, Fokus und Blende sind als bidirektionale Taster mit neutraler Mittelstellung ausgeführt. Für die drei genannten Funktionen lassen sich mittels Drehregler die Verstell Geschwindigkeit einstellen. Durch Änderung der Polarität (Betätigung der Wippschalter) wird z.B. die Blende geöffnet oder geschlossen. Zusätzlich kann das Gerät beim Zoomobjektiv den internen Brennweiten Extender ein- und ausschwenken.

### Technische Daten

Netzanschluss mittels separaten Netzteils:	230V AC/50Hz
Eingangsspannung:	12V
Ausgangsspannung für die Motoren:	12V
Netzschalter:	Ein/Aus Anzeige über Power-LED
Arbeitstemperatur-Bereich:	-15°C - +56°C
Abmessungen:	H: 80mm, B: 115mm, T205mm
Gewicht:	ca. 350g zzgl. Netzteil

### Pinbelegung

#### Steuergerät (D-Sub 15 Pol)

#### Farben des mitgelieferten Kabels

Pin 1	<b>Fokus</b>	rot -
Pin 2	dito	mint +
Pin 3	<b>Zoom</b>	weiß -
Pin 4	dito	grau +
Pin 5	<b>Blende</b>	gelb -
Pin 6	dito	rosa +
Pin 7		
Pin 8	<b>Blende</b> Auto/Man.	schwarz
Pin 9	dito	blau
Pin 10		
Pin 11		
Pin 12		
Pin 13		
Pin 14	<b>Extender 1x/ 2x</b>	grün -
Pin 15	dito	lila +

#### Pin bei Optik (3-möt.) -M3/-M3P

#### am Objektiv



<b>Fokus</b>	schwarz -
dito	grün +
<b>Zoom</b>	gelb -
dito	rot +
<b>Blende</b>	weiß -
dito	braun +

#### Pin bei Optik (Autoiris)

-AMP/-AMPDC  
und Brennweiten Verdoppler  
(z.B. LMZ2200AMPDC-XF)

#### am Objektiv

<b>Fokus</b>	schwarz -
dito	grün +
<b>Zoom</b>	gelb -
dito	rot +



A  
15

### Lieferumfang

- KC2-E
- Netzteil
- 1x Stecker
- Beschreibung

